


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODSŁUCH LISTWA GSM J2B WERSJA NAJWYŻSZA – NANO SIM

UWAGA:

PRZED WPIĘCIEM DO PRĄDU, ROZKRĘĆ ŚRUBY W LISTWIE DOŁĄCZONYM ŚRUBOKRĘTEM, NASTĘPNIE ROZŁÓŻ JĄ DELIKATNIE, NASTĘPNE OTWÓZ PORT NA KARTĘ SIM ZGODNIE ZE STRZAŁKĄ NA MODULE. WŁÓŻ KARTĘ SIM, ZALECANE : PLUS, T-MOBILE lub ORANGE W AGLOMERACJACH DUŻYCH MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ PLAY. PO WŁÓŻENIU KARTY ZAMKNIJ I ZASUŃ KLAPKĘ ABY TRZYMAŁĄ SIĘ MOCNO. PODŁĄCZ LISTWĘ DO ZASILANIA I POSTĘPUJ WEDŁUG INFORMACJI DALSZYCH W INSTRUKCJI.



I SZYBKI START

1. Włączanie/Wyłączanie:

Listwę należy rozkręcić za pomocą dołączonego śrubokrętu, a następnie rozłożyć delikatnie górny element listwy.

Kartę **NANO SIM** wkładamy do portu poprzez wysunięciu klapki ruchem zgodnie ze strzałką do dołu (**↓ strzałka na porcie**), następnie należy otworzyć port i podnieść go do góry w celu ułożenia karty SIM zgodnie z grafiką.

Gdy karta jest prawidłowo ułożona, zamykamy slot. Pamiętaj by przesunąć metalową klapkę do góry aby zamknąć slot (**Zamykanie ↑**)

UWAGA! Montaż należy przeprowadzać bardzo ostrożnie. Należy zwracać uwagę na wszelkie naprężenia. Ucisk zasilacza lub modułu może spowodować zwarcie. Uszkodzenie przewodów zasilający może spowodować zwarcie.

Zalecenia w kwestii kart SIM: Osobiście polecamy karty PLUS'a, gdyż posiadają obecnie najlepszy zasięg, następnie T-mobile oraz Orange. Karty PLAY nie poradzą sobie w miastach o małej aglomeracji i słabym zasięgu.

AKTYWACJA / URUCHUMIENIE URZĄDZENIA

Gdy podłączymy listwę do zasilania należy odczekać ok. 2 minuty aby karta załogowała się z siecią.

Następnie należy wysłać wiadomość SMS na numer znajdujący się wewnątrz modułu.

Wyślij komendę SMS z telefonu z którego chcesz uzyskać podsłuch na numer karty SIM umieszczonej w module listwy GSM.

Komenda: 000#NRTELEFONU#

(zamiast NR TELEFONU należy wpisać SWÓJ NR TELEFONU)

Przykład : 000#500565541#

Urządzenie (jeśli karta ma środki) potwierdzi skonfigurowanie SMS zwrotnym.

GDY OTRZYMAMY SMS ZWROTNY MOŻEMY ZADZWONIĆ W CELU NASŁUCHU NA ŻYWO W CZASIE RZECZYWISTYM.

Można dodać do 3 numerów telefonu. Wystarczy wysłać komendę w następujący sposób:

PRZYKŁAD : 000#500565541#730307553#786972979#

(Zamiast naszych nr wpisz swoje nr jeżeli potrzebujesz dodać więcej niż jeden telefon do kontaktu)

KOMENDY SMS:

000#Twój numer telefonu# - (ustaw swój numer telefonu jako administrator, możesz nazwać to urządzenie monitorem dźwiękowym)

333 - (aby uruchomić **funkcję aktywacji głosowej** urządzenie wywoła numer administratora po wykryciu głosu)

555 - (Aby wyłączyć wszystkie funkcje, **dezaktywacja detekcji głosu**)

LED#OFF – Wyślij tą komendę by wyłączyć diodę LED z modułu.

LED#ON – Wyślij tą komendę by włączyć diodę LED z modułu.

777 - (aby uruchomić funkcję alarmu wibracyjnego, urządzenie zadzwoni pod numer administratora, jeśli pojawi się jakaś wibracja).

W przypadku, gdy po wykonaniu połączenia na nr karty SIM umieszczonej w module włącza się poczta głosowa, należy sprawdzić czy urządzenie jest już zalogowane do sieci lub **czy karta SIM nie jest zabezpieczona kodem PIN.**

Listwa posiada mały akumulator podtrzymujący zasilanie przez kilka godzin, w przypadku całkowitego rozładowania się akumulatora istnieje możliwość wylogowania się karty SIM z modułu. W tej sytuacji należy wyjąć kartę SIM z modułu po czym ponownie umieścić ją na swoim miejscu.

NAGRYWANIE NA KARTĘ SD – FUNKCJA JAKO DODATEK

Moduł posiada również slot na kartę SD, jest to funkcja dodatkowa w urządzeniu. Funkcję należy traktować jako gadżet, gdyż pozwala na średniej jakości nagrania dźwiękowe.

Slot na kartę SD (obsługa od 8 do 16 GB) znajduje się po przeciwnej stronie portu na kartę SIM, karta SD po włożeniu będzie oparta na module karty SIM, będzie wystawać.

Tryb ten posiada 2 opcje pracy:

Komenda gdy karta microSD jest włożona oraz sprzęt jest aktywny.

111 – Nagranie pliku 10 minutowego na kartę w detekcji głosu

222 – Nagranie pliku 10 minutowego na kartę w trybie ciągłym

Nagrywanie zaczyna się od momentu wysłania komendy, pozwala nagrać 1 plik.

Nagranie kolejnego pliku wymaga każdorazowo wysłanego SMS z komendą.

II INFORMACJE DODATKOWE:

Należy podłączyć listwę do prądu tak jak podłączane jest standardowa lista sieciowa.

W przypadku spięcia i wyrzuceniu korków w mieszkaniu, wymagane może być włączenie fizyczne modułu, należy to zrobić poprzez ostrożnie podpięcie listwy do prądu i przytrzymanie przycisku pod przyciskiem reset przez ok. 5 sekund.

Rozwiązywanie problemów technicznych:

Urządzenie po podłączeniu do zasilania nie działa

- należy upewnić się czy karta SIM jest aktywna
- należy wyjąć i jeszcze raz włożyć kartę
- zresetuj listwę, przytrzymać przycisk reset przez 10 s
- należy upewnić się czy karta SIM ma wyłączony PIN, pocztę głosową
- spróbować z inną kartą SIM
- skontaktuj się z nami

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.