

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Power Bank kamera WiFi PB-500 INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ

NA <u>WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.</u> <u>PL</u>

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 548)



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana) przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A
- 2. Wyłącz dane komórkowe w telefonie należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji
- **3.** Możesz włożyć do kamery kartę micro SD–urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 64GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę przytrzymaj przycisk ON/OFF. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 2 minut**. Aby wyłączyć kamerę ponownie przytrzymaj przycisk ON/OFF.

2. Zaczekaj aż dwie diody LED będą się świecić. Jedna kolorem niebieskim, druga czerwonym.

Nagrywanie wideo, robienie zdjęć, podgląd na żywo działa zarówno przez aplikacje "P2PLIVECAM" oraz "BVCAM".

III Podgląd Wi-Fi na telefonie:

- 1. Instalujemy aplikację na telefon "P2PLiveCam" ze sklepu Google Play albo App Store
- 2. Wyszukujemy i łączymy się na telefonie z WiFi KDxxxx-xxxxx" (brak hasła).
- 3. W oknie aplikacji klikamy ikonę (+) w prawym górnym rogu.

••••• PLAY	O 50% —	••••• PLAY 🗢	17:19	o 4
Ustawienia WI-FI			P2PLiveCam	
Wi-Fi				
✓ CMB971-204C76D74093	∻ (j)			
WYBIERZ SIEĆ				
DIRECT-HvSCX-3400	≜ 奈 (i)			
Z500 Gosc	≜			
Inna				
URZĄDZENIA				
SETUP	? (j)			
Pytaj, czy łączyć				
Przyłączanie do znanych sieci będzie auto Jeśli żadne znane sieci nie będą dostępne, będzie ręczne wybranie sieci.	matyczne. , konieczne			
				(

- 4. Wybieramy "Search (LAN)".
- 5. Wybieramy dostępną kamerę "TNxxxx-xxxx"192.168.10.1:80

	••○○○ PLAY 奈	17:	20	O 47% <mark>-</mark>	, ,	••000 P	LAY 🗢	17:2	20	õ 47% 💶)
	P2PLiveC	am Cam	era	•		く Car	mera	Search	(LAN)	43
	Name	Cam CMB971-204C76D74093-15F2A7 192.168.10.1:80					F2A7			
	UID	XXXX_X	XXXXXXXX	(_xxxx	L		New ca	amera		
	Password	••••								
	QR Scan	Searc	:h(LAN)	ОК						
4)	Q Live video S	inapshot	Record	Alarm	5)	Q Live vid	leo s	Snapshot	Record	Alarm
-,										
										-
6.\	Nciśnii OK	kamera	a zostan	ie nołacz	ona	z tel	efon	em		
0. 1			20000011	ie poląci			0.0.1			

••••• PLAY 🗢 17:20 o 47% 💶 ●●○○○ PLAY 3G 17:40 **0** 45% 🗔 • P2PLiveCam Camera \oplus P2PLiveCam Name Cam Cam CMB971-204C76D74093-15F2A7 Online,1 User 墩 UID CMB971-204C76D74093... Password QR Scan Search(LAN) OK \bigcirc (\bigcirc () 6) Live vide Live vi

7. Żeby ustawić własne hasło, wybierz "CHANGE" albo wciśnij "SKIP"

	17:20	O 40	5% — •	
	P2PLiveCar	n	(\pm)	
	Cam CMB971-204C76D74 Online,1 User	4093-15F2A7	礅	
	Cam			
We reco	ommend that you t camera access p	change your		
	security!			
S	cip	Change		

IV PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

- 8. Wciśnij zębatą kulkę aby podłączyć kamerę do routera internetowego i wybierz "Advance Config"
- 9. Wybierz "WiFi Config"



10. Wybierz swoją sieć domową (np. DOM1234) i wpisz hasło (np. 123456)



11. Wciśnij OK., kamera zostanie uruchomiona ponownie, zostanie połączona z routerem.

•••• PLAY 🗢 10:33	Ø 89% 💻	•••• PLAY	হি 10:3	3	õ 89% 🔜	
Advance Config WIFI Conf	P2PLiveCam Advance Config					
Current WIFI network		Cam				
			Alarm Config		>	
Select the network you war	nt to co		WIFI Config		>	
Z - Cam F Are you sure to connect net SAGEM_B12E (Password: AA37	work F733) ?		Can Camera r	n eboot	>	
d Cancel O	ĸ		ОК		>	
Michal			IR-LED Config		\rightarrow	
DIRECT-HvSCX-3400		Time Setting		>		
Darmowe_Orange_WiFi			Email Config		>	
	(!)					
Live video Snapshot Record	Alarm	Live video	Snapshot	Record	Alarm	

Po ponownym uruchomieniu kamery będzie możliwość podglądu na żywo z każdego miejsca na świecie.

V. Rozwiązywanie problemów

11)

Przycisk "reset" – aby zrestartować urządzenie, krótko naciśnij przycisk **reset** (znajduje się on obok diody sygnalizującej), dioda zapali się ponownie, a urządzenie zrestartuje.

Przywracanie ustawień fabrycznych- aby przywrócić kamerę do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przycisk **reset** (znajduje się on obok diody sygnalizującej) przez około 10 sekund. Dioda zgaśnie i zapali się ponownie, a kamera powróci do ustawień początkowych.

Czarny ekran? – Pobierz oprogramowani BVCAM do obsługi kamery jeżeli problem wciąż występuje sprawdź na innym smartphonie z systemem android lub iOS (zaktualizuj oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji).

Brak połączenia wstępnego? - przed próbą połączenia sieci kamery wył. dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji wstępnej.

Informacja "**Wrong Password**" - należy przywrócić kamerę do ustawień domyślnym przyciskiem reset przez ok. 5-10 sek.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ

NA <u>WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.</u>

