



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYKRYWACZ GSM GPS

ROSA RF950

Profesjonalny specjalistyczny wykrywacz wszystkich urządzeń podsłuchowych pracujących w oparciu o transmisje, cyfrowe GSM, GPS, oraz podsłuchy analogowe. Pozwala na wykrycie podsłuchów, telefonów komórkowych (2G, 3G, HSDPA), lokalizatorów GPS a także kamer bezprzewodowych. Oprócz tego, daje możliwość zlokalizowania rzadziej spotykanych nadajników, działających w technologii Bluetooth oraz Wi-Fi.

OBSŁUGA WYKRYWACZA.

Włączenie wykrywacza następuje przez przekręcenie gałki potencjometru w prawo, należy wstępnie ustawić poziom czułości potencjometrem, czyli tzw. poziom tła.



Należy ustawić maksymalne wzmocnienie, następnie **jeżeli świecą diody ustawić potencjometr tak, aby świeciła jedna, dwie żółte diody LED** wyświetlacza.

Diody czerwone LED świecą ciągle, jest wskaźnikiem włączenia detektora. Z chwilą wykrycia podsłuchu świecą żółte diody LED.

Podczas wykrycia **podsluchu radiowego analogowego** diody świecą ciągłym światłem.

Wszystkie urządzenia cyfrowe – diody świecą światłem pulsującym (**WiFi, GSM** itp.)

Lokalizatory GPS – diody zaświecą się **szybko 3 – 6 razy** po czym nastąpi przerwa od 10 sekund do pięciu minut w zależności od ustawień lokalizatora.

Zapalanie się diod w równych odstępach czasu świadczy o obecności lokalizatora GPS.

W sprawdzanym pomieszczeniu należy wyłączyć takie urządzenia jak: routery WiFi, bluetooth, telefony komórkowe, stacjonarne bezprzewodowe oraz inne nadajniki które mogą mieć wpływ na fałszywe wskazania.

Działanie wykrywacza można sprawdzić zbliżając go do routera WiFi, powinny zapalać się diody LED.

Wykrywane pasma :

20 MHz – 9 GHz

GSM (880-915 MHz)

CDMA (824-849 MHz)

WCDMA (1920-1980 MHz) DCS (1710-1785 MHz)

Pasma 2G, 3G, 4G,

GSM1800

CDMA 2100 1920-1980MHz

Kamery 1,2GHz, 2,4GHz, 5,8Ghz

GPS - wszystkie pasma

WiFi, Bluetooth

Wymiary : 120X65X22 mm

Zasilanie – 2 X 1,5V baterie AA

3. ROWIĄZANIE PROBLEMÓW

- Diody nie świecą, podłącz sprzęt do zasilania i sprawdź baterie w sprzęcie
- Wykrywacz cały czas wskazuje max sygnału? Zmniejsz czułość i wyłącz urządzenia tj. telefon, router czy radio
- Skontaktuj się z nami gdy masz dodatkowe pytania.

**Przypominamy, że urządzenie wykrywa jedynie zgodnie z opisem urządzenia aktywne, co oznacza, że nie będzie w kwestii technicznej wykryć sprzętów pasywnych jak. dyktafony, kamery bez wifi czy wyłączone telefony.*

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



CE Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.