

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## LOKALIZATOR NANO GMS KOD: 717

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ  
NA STRONIE

[WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)  
(w wyszukiwarce strony wpisz kod 717)



### Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

**WAŻNE : Przed uruchomieniem sprzętu, zalecamy go naładować i zaopatrzyć się w aktywną kartę SIM dowolnego operatora ( zalecamy dokonać doładowania karty i wykupienie pakietu internetu ok. 1 GB by nie ponosić opłat za korzystanie)**

### **Włączanie**

naciskamy przycisk zaznaczony na obrazku nr.2 przez ok 8 sekund, aż uruchomią się diody LED

### **Wyłączanie**

Naciskamy przycisk nr.2 do momentu, aż zapalą się wszystkie diody LED i puszczaemy przycisk, lokalizator się wyłączy.



1. SLOT NA KARTĘ PAMIĘCI MICRO SD ( obsługa od 8 do 32 GB )
2. PRZYCISK ZASILANIA ON/OFF
3. MIEJSCE NA KARTĘ NANOSIM
4. WBUDOWANY MIKROFON
5. ANTENA GPS (skieruj w kierunku góry)
6. PORT ŁADOWANIA MICRO USB

Kartę SIM wkładamy w miejsce nr. 3 przesuwając blaszkę do góry, wkładamy kartę nanoSIM do lokalizatora i zatraskujemy blaszkę.

Zalecamy włączanie w obszarze otwartym, czyli na zewnątrz budynku.

W innym wypadku lokalizacja nie będzie poprawna. Czas aktualizacji pozycji to ok. 5-10 minut od pierwszego uruchomienia.

## **STEROWANIE POPRZEZ SMS**

### **Komendy SMS:**

000#numer#numer#numer# (wiązanie max trzech numerów telefonów)  
np.

**000#500565541#** lub **000#730307553#**

dodajemy 1 numer, z którego będzie można wykonywać komendy oraz mieć podsłuch po zadzwonieniu na kartę sim, która jest w lokalizatorze

Dane komendy należy przesłać bezpośrednio na nr telefonu znajdujący się w urządzeniu

**111** (nagrywanie wiadomości SMS z 10-minutową przerwą)

**222** (nagrywanie głosu 5 minut przerwy)

**333** (telefon z aktywacją głosową)

**444** (usuń całą zawartość pamięci)

**555** (wyłącz wszystkie funkcje)

**666** (alarm wibracyjny SMS)

**777** (telefon alarmowy wibracyjny)

**999** (Pozycjonowanie współrzędnych SMS)

123# 1/0 (Otwórz / Zamknij dane lokalizacji automatycznego przesyłania)

Voice#1 lub Voice#0 (Wykrywanie dźwięku Automatyczne nagrywana głos  
Przesyłanie na serwer FTP Słuchaj w aplikacji 365GPS, 1-otwarta, 0-zamknij)

### **F.A.Q**

**1. Nagrywanie jest jak rozumiem na karcie micro sd.**

**Czy ona jest w urządzeniu czy trzeba wyciąć dziurę i ją włożyć?**

**Należy zakupić kartę micro sd i ją włożyć, znajdują się w tym samym miejscu co karta SIM (w tym samym wycięciu) ale po przeciwległej stronie. Nic nie wycinamy.**

2. Czy nagrywanie jest cały czas na okrągło i nadgrywa się na kartę w pętli czy też chęć nagrania należy wymusić?

**Wysłanie komendy: 111, 10 minut nagrania przerwa, aż do kolejnego wysłania SMS**

**Komenda: 222, 10 minut nagrania, przerwa aż do wykrycia dźwięku anulowanie komendy 555**

3. Jeśli wymusić to jak? Aplikacja 365gps ? Sms

**J.w + aplikacja -> przesuwamy na prawo -> funkcja talk\_back ręczne wysyłanie nagrania 14 sekundowe.**

**Ew. USTAWIENIE -> Sound Control -> Otwarty = wykrywanie dźwięku zostaje zapisane na serwer ftp i powinien być odtwarzalny w aplikacji**

4. Jak odtworzyć nagrania? Urządzenie podpięte do komputera przez usb działa jak pendrive czy trzeba kartę w czytnik włożyć?

**Nagrania można odtworzyć bezpośrednio w aplikacji lub zgrać je z karty pamięci. Z urządzenia należy wyciągnąć kartę microsd i włożyć ją do czytnika usb, a następnie do komputera. Pliki zostaną odtworzone jak ze zwykłego pendrive'a**

**Ew. spróbować komendę wysłać SMS o treści 888.**

**APLIKACJA DO OBSŁUGI NA TELEFONIE CZY NA PC.**

Aplikacja na telefon: **365GPS**  
(wyszukujemy w sklepie GooglePlay lub App Store)

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhongxun.gps365&hl=pl>

Apple Store:

<https://itunes.apple.com/cn/app/apple-store/id1433283556?mt=8>

Strona WWW:

<http://www.365gps.net/login.php?lang=en>

## LOGOWANIE W APLIKACJI:

Po uruchomieniu GPS, należy wejść w aplikację na telefonie. Gdy pojawi się ekran logowania należy:

### 1. WPISAĆ LOGIN – LOGIN TO NUMER IMEI

Znajduje się on zawsze na naklejce na urządzeniu, prosimy zawsze ją zachować gdyż bez tego sprzęt nie będzie mógł funkcjonować w kwestii aplikacji. WPISUJEMY GO W POLU LOGIN.



### 2. WPISZ HASŁO – DOMYŚLNE TO 123456

Następnie kliknij **ZALOGUJ SIĘ**.

INSTRUKCJA SERWERA WWW, DZIAŁA W TEN SAM SPOSÓB, PO ZALOGOWANIU POJAWI SIĘ NAM PANEL DO ŚLEDZENIA SPRZĘTU.

**PEŁEN OPIS FUNKCJI Z APLIKACJI ZNADJĄ PAŃSTWO W PEŁNEJ WERSJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA NASZEJ STRONIE Z INSTRUKCJAMI LUB POD LINKIEM : [KLIKNIJ](#)**

#### Rozwiązywanie problemów

##### Urządzenie się nie loguje

- należy upewnić się czy karta SIM jest aktywna
- należy wyjąć i jeszcze raz włożyć kartę
- należy upewnić się czy karta SIM ma wyłączony PIN, pocztę głosową
- spróbować z inną kartą SIM
- należy naładować lokalizator
- w razie innych pytań prosimy o kontakt

